Verwendbare Blitzgeräte

Verfügbare Funktionen bei einer Kombination aus Blitzgeräten und CLS-kompatiblen Kameras

Blitzgeräte	Kameras	Nikon Creative Lighting System										Blitzautomatik mit automatischer Blendensteuerung	Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung	Manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe	Manuelle Blitzsteuerung	Stroboskopblitz	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
		i-TTL-Blitzsteuerung	Advanced Wireless Lighting		Einstellicht	Blitzbelichtungs-Messwertspeicher (FV Lock)	Farbtemperaturübertragung		Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation	AF-Hilfslicht für Mehrfeldautofokus	Integrierte Blitzgerätesteuerung						
			Funkgesteuert	Optisch gesteuert			Blitzlicht	LED-Leuchte									
SB-5000	Z 7, Z 6	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	○
	D5, D850, D500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D7500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○
	D4-Serie, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○*1	○	○	○	○	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	○	△	—	○	—	—	○	—	○*1	○*5	○	○	○	○
SB-700	Z 7, Z 6	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
	D5, D4-Serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	●	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	●	○
SB-500 Einige Funktionen können kameraseitig gesteuert werden	Z 7, Z 6	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	●	○
	D5, D850, D500	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	●	○
	D4-Serie, Df, D7100	○	—	●	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D810/D810A, D750, D7500, D7200	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5600, D5500	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5300, D5200, D3300, D3200	○	—	●	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D3500, D3400	○	—	●	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	●	○
SB-300 Alle Funktionen werden kameraseitig gesteuert	Z 7, Z 6	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	D5, D850, D500	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	D4-Serie, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
SB-R200 Für die Verwendung mit SU-800, einem in die Kamera integrierten Blitzgerät oder SB-5000/700/500*4 als Master-Blitzgerät	Z 7, Z 6	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—
	D5, D4-Serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	●	—	●	●	●	—	—	●	●*3	—	—	—	—	●	—	—
	D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2, D3400*2, D3300*2, D3200*2	●	—	●	—	—	—	—	—	●*3	—	—	—	—	●	—	—

Kompatibel zum Nikon Creative Lighting System

△ Nur mit einem Blitzgerät verfügbar

● Verfügbar bei Nutzung als Slave-Blitzgerät für Advanced Wireless Lighting

1 Verfügbar mit D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 und D3200 bei Verwendung eines Objektivs mit CPU. Verfügbar mit D3500, D3400 bei Verwendung eines Objektivs vom Typ E oder G.

*2 Keine Master-Funktion bei integrierten Blitzgeräten von D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 und D3200

*3 Bei Nutzung von SU-800 oder SB-5000 mit AF-Hilfslicht für Mehrfeldautofokus

*4 Nur bei Nutzung mit Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 und D7200 verfügbar

*5 Bei der D3500, D3400 steht die Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung zur Verfügung, wenn ein Objektiv verwendet wird, das nicht vom Typ E oder G ist.

• Bei D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 und D3200 ist i-TTL-Blitzsteuerung bei Nutzung eines Objektivs mit CPU* verfügbar.

* Objektiv mit CPU: Objektiv vom Typ E/G/D, AF-Objektiv von anderem Typ als E, G, D (außer Objektive für F3AF) und AI-P-Objektiv.